

INSTRUCTIE WINTEROPSLAG



ROBOTGRASMAAIER / LAADSTATION

REINIGEN ROBOTGRASMAAIER

Alvorens de robotgrasmaaier binnen te zetten dient hij grondig te worden gereinigd **zonder water**. Gebruik een handborsteltje of compressor om de grasresten te verwijderen. *Maak de robotgrasmaaier niet open. Door onjuiste montage kan schade ontstaan die **niet** onder de garantie valt.*

CONTROLLEREN VAN DE MESJES

Inspecteer de conditie van de mesjes. Vervang indien nodig zodat de robotgrasmaaier bij de start van het komende maai seizoen in goede conditie is.

OPLADEN / BEWAREN ROBOTGRASMAAIER

Om de batterij op te laden plaats je robotgrasmaaier **ingeschakeld** in het laadstation. Wacht (minimaal 3 uur) totdat het accu symbool op het display aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Haal de robotgrasmaaier uit het laadstation en draai de sleutel om. (De accu heeft u tijdens de winter niet nogmaals op te laden.

*Als de batterij niet volledig is opgeladen, is het mogelijk dat hij beschadigd raakt en in sommige gevallen kan hij zelfs onbruikbaar worden. **Bewaar de robotgrasmaaier op zijn wieltjes op een droge, vorstvrije plaats (niet geschikt zijn: onverwarmde garage of tuinhuisje).*** Tevens is het mogelijk om de robotgrasmaaier aan een (Husqvarna) wandsteun op te hangen.

DEMONTEREN / BEWAREN VAN LAADSTATION

De begeleidingsdraad en grensdraad kunnen in de grond blijven zitten. Het basisstation en de voeding (transformator) worden bij voorkeur droog / vorstvrij opgeborgen.

Demonteer het laadstation, waarbij u de grensdraad, zoekdraad en laagspanningskabel loskoppelt. TIP: markeer de kabels (voor correct terugplaatsen in voorjaar. Alvorens het laadstation binnen te zetten, dient hij grondig te worden gereinigd **zonder water**. Gebruik een handborsteltje of compressor om de grasresten te verwijderen. Schakel netstroomadapter uit (stekker eruit). Bescherm de kabeluiteinden (grens- en zoekdraad) en de aansluitklemmen tegen corrosie door ze te verpakken in een plastic zakje en dit goed dicht te binden(tie rib).

LET OP: Blijft het laadstation buiten staan, sluit hem dan niet af van de stroomvoorziening. Wanneer u dat wel doet, bestaat het risico dat de elektronica en de begrenzingsdraden / geleiders door vocht/vorst in de grond gaan oxideren. TIP: u kunt een emmer omgekeerd over het laadstation plaatsen.

VOORJAAR IN ZICHT – WEES TIJDIG VOORBEREID!

- Schakel de robotgrasmaaier in en plaats deze in laadstation.
- Controleer laadcontacten en reinig deze indien verbrand of met laagje bedekt
- Controleer of de tijd en datum op de maaier correct zijn.
- Sluit de draden aan (zoals voor de winter gedemonteerd).
- Start de robotgrasmaaier voor test maaibeurt (ook al groeit het gras nog niet)